

ジェルコントロールシステム 動作特性・設置可能領域

JDB3S シリーズ	契約容量		定格電流	-	A	B	C	D	E	JET認可番号
	電灯	動力		~120%	~190%	~400%	~600%	600%~	短絡保護	
型式	kVA	kW	A	不動作	55分	1分50秒	25秒	3秒	瞬時	
JDB3S-04	-	1	4	~4.6A	~7.6A	~16A	~24A	24A~	2000A~	JET-1999-42010-1009
JDB3S-07	1	2	7	~8.2A	~13.3A	~28A	~42A	42A~	2000A~	
JDB3S-10	-	3	10	~12A	~19A	~40A	~60A	60A~	2000A~	
JDB3S-12	2	4	12	~14A	~23A	~48A	~72A	72A~	2000A~	
JDB3S-15	3	5	15	~18A	~29A	~60A	~90A	90A~	2000A~	
JDB3S-18	-	6	18	~22A	~34A	~72A	~108A	108A~	2000A~	JET-1999-42010-1010
JDB3S-21	4	7	21	~24A	~40A	~84A	~126A	126A~	2000A~	
JDB3S-24	-	8	24	~28A	~46A	~96A	~144A	144A~	2000A~	
JDB3S-27	5	9	27	~32A	~51A	~108A	~162A	162A~	2000A~	
JDB3S-30	6	10	30	~36A	~57A	~120A	~180A	180A~	2000A~	
型式	kVA	KW	A	不動作	55分	3分50秒	25秒	3秒	瞬時	JET認可番号
JDB3S-33	-	11	33	~39A	~63A	~132A	~198A	198A~	2000A~	JET-1999-42010-1011
JDB3S-36	7	12	36	~43A	~68A	~144A	~216A	216A~	2000A~	
JDB3S-38	-	13	38	~45A	~72A	~152A	~228A	228A~	2000A~	
JDB3S-41	8	14	41	~49A	~78A	~164A	~246A	246A~	2000A~	
JDB3S-44	-	15	44	~52A	~84A	~176A	~264A	264A~	2000A~	
JDB3S-47	9	16	47	~56A	~89A	~188A	~282A	282A~	2000A~	
JDB3S-50	10	17	50	~59A	~95A	~200A	~300A	300A~	2000A~	
型式	kVA	KW	A	不動作	115分	3分50秒	25秒	5秒	瞬時	JET認可番号
JDB3S-53	-	18	53	~63A	~101A	~212A	~318A	318A~	2000A~	JET-1999-42010-1012
JDB3S-56	11	19	56	~67A	~106A	~224A	~336A	336A~	2000A~	
JDB3S-59	-	20	59	~69A	~112A	~236A	~354A	354A~	2000A~	
型式	kVA	KW	A	不動作	115分	5分50秒	25秒	10秒	瞬時	JET認可番号
JDB3S-61	12	21	61	~73A	~116A	~244A	~366A	366A~	2000A~	JET-1999-42010-1012
JDB3S-64	-	22	64	~75A	~122A	~256A	~384A	384A~	2000A~	
JDB3S-67	13	23	67	~78A	~127A	~268A	~402A	402A~	2000A~	
JDB3S-70	14	24	70	~82A	~133A	~280A	~420A	420A~	2000A~	
JDB3S-73	-	25	73	~86A	~139A	~292A	~438A	438A~	2000A~	
JDB3S-76	15	26	76	~89A	~144A	~304A	~456A	456A~	2000A~	
JDB3S-79	-	27	79	~94A	~150A	~316A	~474A	474A~	2000A~	
JDB3S-82	16	28	82	~97A	~156A	~328A	~492A	492A~	2000A~	
JDB3S-85	-	29	85	~100A	~162A	~340A	~510A	510A~	2000A~	
JDB3S-87	17	30	87	~102A	~165A	~348A	~522A	522A~	2000A~	
JDB3S-90	18	31	90	~105A	~171A	~360A	~540A	540A~	2000A~	
JDB3S-93	-	32	93	~108A	~177A	~372A	~558A	558A~	2000A~	
JDB3S-96	19	33	96	~112A	~182A	~384A	~576A	576A~	2000A~	
JDB3S-99	-	34	99	~116A	~188A	~396A	~594A	594A~	2000A~	
JDB3S-102	20	35	102	~120A	~194A	~408A	~612A	612A~	2000A~	
JDB3S-105	21	36	105	~124A	~200A	~420A	~630A	630A~	2000A~	
JDB3S-108	-	37	108	~126A	~205A	~432A	~648A	648A~	2000A~	
JDB3S-110	22	38	110	~128A	~209A	~440A	~660A	660A~	2000A~	
JDB3S-113	-	39	113	~132A	~215A	~452A	~678A	678A~	2000A~	
JDB3S-116	23	40	116	~135A	~220A	~464A	~696A	696A~	2000A~	
JDB3S-119	-	41	119	~140A	~226A	~476A	~714A	714A~	2000A~	
JDB3S-122	24	42	122	~144A	~232A	~488A	~732A	732A~	2000A~	
JDB3S-125	25	43	125	~146A	~238A	~500A	~749A	749A~	2000A~	

J E T 適合
試験成績書番号
14TR-T0716